приложение № 7

(4)

Таблица - схема распределительной сети

от эл.щитовой АПВ-4(1×50) ℓ-16м

Шкаф распределит.	Предохр. вводa	Тип	ШР-3														
		Номинальный ток, А							250	ШР11-73701-2293							
		Предохранитель							Ру-604	Рр-55,6	Jр-154А						
	Предохр. отходящ. линий	Тип	гр.6 НПН2		гр.1 НПН2		гр.7 НПН2	гр.2 НПН2		гр.4 НПН2	гр.3 НПН2		гр.5 НПН2	гр.8			
		Номинальный ток, А	60		60		60	60		60	60		60				
		Предохранитель, А	15		15		15	25		15	25		25				
	Марка и сечение провода диаметр трубы, мм Длина участка, м		АПВ-4(1×2,5) 2,0м	свободные концы				4(1×4) 7,0м	4,0м АПВ-4(1×4) ℓ-2м	НРГ 4(1×1,5) 18,0м	АПВ 4(1×4) 7,0	11м	— " —	11м	АПВ-4(1×2,5) 2,4м		
	Тип, Номинальный ток пускового аппарата		ПУ-8									ПБ-122-43	ПБ-122-43	ПБ-122-43			
	Ток нагревательного элемента пускателя																
	Номинальный ток уставка расцепителя автомата																
	Марка и сечение провода диаметр трубы, мм Длина участка сети, м		АПВ-3(1×2,5) 8,0м					АПВ		АПВ 4(1×4) 7,0	5,0	— " —	5,0	— " —			
			ПВ-10														
Электроприемник	№ по плану		14	15	16	17	18	19	20	21	22	26	24	25	27		
	Тип		4А71А6У2					КЛЭ-60	КЛ-307	КЛ-307	ЦА-10	КП-114	КП-114	КП-114	АОВ-31-4		
	Номинальная мощность, кВт		0,37	0,6	0,6	0,6	0,6	8	11,5	11,5	1,0	11,32	11,32	11,32	0,25		
	Номинальный ток, А		1,4	2,7	2,7	2,7	2,7	12,5	18,5	18,5	2,8	18,2	18,2	18,2	0,25		
	Наименование механизма и № по технологическому проекту		вентилятор пожарной ВР-1	2 НОГ	электрический	— " —	— " —	электрический	шпильный работ.	— " —	тривудед	матическая	шина № 2	— " — № 3	— " — № 1	ОРИФЕР	